



BEZPRZWODOWY CZUJNIK TLENKU WĘGLA I DYMU EWF1CO



Sygnalizacja
alarmu LED



Optyczny czujnik dymu
i detektor tlenku węgla



Trwałość
7 lat



Łatwa instalacja -
odłączana podstawa
montażowa

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj detektora tlenku węgla	Elektrochemiczny
Zakres czułości	0-400 ppm
Poziom głośności	85dB w odległości 3m
Bateria	9V litowa 1200mAh ANSI/NEDA 1604LC
Ilość baterii	1
Trwałość baterii	~18 miesięcy (w zależności od warunków pracy)
Częstotliwość radiowa	868/915 MHz
Zasięg radiowy	Do 30m w budynku, do 150m w otwartym terenie
Wbudowany czujnik temperatury	Tak
Temperatura pracy	+5 do +45°C
Wilgotność	0-90% 0... +40 °C (bez kondensacji)
Czułość detekcji dymu	3.0-6.0 %
Kompatybilność	ESIM384, Pitbull PRO
Wymiary	Średnica 110mm

Więcej informacji: www.eldesalarms.com

