

eldes

# BEZPRZEWODOWA SYRENA WEWNĘTRZNA EWS3



Wbudowany czujnik temperatury



Optyczna sygnalizacja alarmu LED



Podwójne zabezpieczenie przed sabotażem



Dwa przetworniki akustyczne

## DANE TECHNICZNE:

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ baterii                   | 1,5V alkaliczne AA typu LR6 (IEC)/15A (ANSI/NEDA)  |
| Ilość baterii                 | 4                                                  |
| Trwałość baterii              | ~18 miesięcy (w zależności od sposobu użytkowania) |
| Diody LED                     | Czerwona i niebieska                               |
| Częstotliwość radiowa         | 868 MHz                                            |
| Zasięg radiowy                | Do 30m w budynku, do 150m w otwartym terenie       |
| Wbudowany czujnik temperatury | Tak                                                |
| Temperatura pracy             | -5...+55°C                                         |
| Kompatybilność                | ESIM384, Pitbull PRO                               |
| Poziom głośności              | 90 dB                                              |
| Wymiary                       | 167×80×34mm                                        |

Więcej informacji: [www.eldesalarms.com](http://www.eldesalarms.com)

